



ПУЛ-Р

Пульт управления локальный радиоканальный



ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для дистанционного управления приёмно-контрольными устройствами (ПКУ), контроля состояния извещателей и передачи на ПКУ извещений об экстренной тревоге. В качестве ПКУ могут быть использованы:

- [РРОП-И](#);
- [РРОП-М2](#), [РРОП-М исп.У](#);
- [РРОП2](#);
- ПКР-GSM ([Комплект квартирный Sagittarius](#)).

ОСОБЕННОСТИ:

- удобная клавиатура с подсветкой и горячими клавишами;
- два элемента питания (основной и резервный).

Индикация:

- отображение состояния 8-ми разделов
- индикация событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Обход", "Питание", "Связь".

Питание:

Литиевые батареи 3 В:

- основная [CR123A](#) (1.2 Ач);
- резервная [CR2032A](#) (0.24 Ач). Резервная батарея предназначена для обеспечения работы радиоизвещателя в случае разряда основной батареи.

Технические характеристики	
<ul style="list-style-type: none">• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство)• диапазон рабочих частот• мощность излучения• вид модуляции	600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
<ul style="list-style-type: none">• количество рабочих частотных каналов• время передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 12 с до 2 мин.
<ul style="list-style-type: none">• диапазон рабочих температур	-30..+55 °С