

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Оповещатель светозвуковой (далее СЗО) соответствует техническим условиям АРГП.435520.004ТУ.

1.2. СЗО предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.3. Электропитание СЗО осуществляется постоянным напряжением 12В.

1.4. Конструкция СЗО обеспечивает его крепление в настенном положении.

1.5. СЗО выдаёт 4 вида оповещения:

- световые индикаторы включены;
- световые индикаторы выключены;
- пьезоэлектрический излучатель звука включен;
- пьезоэлектрический излучатель звука выключен.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки - не менее 500Лк.

2.2. Уровень звукового давления – не менее 85дБ.

2.3. Среднее значение потребляемого тока:

Световой канал – не более 15мА,

Звуковой канал – не более 40мА.

2.4. угол обзора восприятия светового оповещения - 180°

2.5. Габаритные размеры — не более 60х30х28 мм.

2.6. Масса, не более 0,1 кг.

2.7. Средний срок службы не менее 8 лет.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 После вскрытия упаковки необходимо убедиться в


отсутствии механических повреждений устройства.

3.2 После транспортировки устройства при отрицательных температурах оно должно быть выдержано в нормальных условиях не менее 2 ч.

3.3 Открыть крышку устройства, вывернув винт ее крепления. Закрепить устройство в необходимом удобном для визуального контроля месте.

3.4 Подключить к клеммам устройства источник питания 12В и ППКОП любого типа или релейно-коммутационное устройство типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» в соответствии со схемой подключения.

Схемы подключения устройства приведены на рисунке.



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СЗО соответствует указанному в таблице.

Таблица

| Обозначение | Наименование | Кол. |
|-------------------|--------------|---------|
| АРГП.435520.004 | СЗО | 1 шт. |
| АРГП.435520.004ПС | СЗО.Паспорт | 1 экз.* |

* При поставке в один адрес партии СЗО – 1 экз. на 10шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель светозвуковой соответствует требованиям АРГП.4355520.004ТУ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____ МП

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель светозвуковой упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ МП

Изделие после упаковки принял _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СЗО требованиям АРГП.4355520.004ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода СЗО в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения неисправности СЗО или выходе его из строя не по вине потребителя до истечения гарантийного срока должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки СЗО предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

Рекламации следует подавать в предприятие-изготовитель 428017, г.Чебоксары, ул. Урукова, 19

Производственно-сервисный центр - ООО «Давикон»

Тел. (8352) 45-65-45; 45-25-42

E-mail: davikon@mail.ru

web: www.cto211.ru

Оповещатель светозвуковой

СЗО-1М

АРГП.435520.004.ПС



Чебоксары