

Краткое описание

Сирена 105 дБ, 12 В, 250 мА, с кронштейном

Назначение изделия

Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа.

- Напряжение питания DC, В12
- Ток потребления, не более, А0.2
- Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ110
- Диапазон рабочих температур, °С-30...+55
- Габаритные размеры, мм45x40x58
- Масса, не более, кг0.1